



Small electric motor
Petit moteur électrique
Pequeño motor eléctrico
Petit motor elèctric
C-6043

Technical characteristics

Motor: 12V 5W
Rated voltage: 12V
Operating range: 12 / 24V
Free speed: 13500 RPM
No-load current: 0.2A
Speed at maximum efficiency: 10710 RPM
Current at maximum efficiency: 0.77A
Torque: 41.3g.cm
Output Power: 4.54W
Stopping torque: 200g.cm
Shaft diameter: 2.3mm
Direction of rotation: clockwise
Measurements: 32.5 x Ø27.5mm
Weight: 52grs

Moteur: 12V 5W
Tension nominale: 12 V
Plage de fonctionnement: 12 / 24V
Vitesse libre: 13500 tr / min
Courant à vide: 0,2 A
Vitesse à efficacité maximale: 10710 tr / min
Courant à efficacité maximale: 0,77 A
Couple: 41,3 g.cm
Puissance de sortie: 4,54 W
Couple d'arrêt: 200g.cm
Diamètre de l'arbre: 2,3 mm
Sens de rotation: sens horaire
Mesures: 32,5 x Ø27,5 mm
Poids: 52grs

Motor : 12V 5W
Tensión nominal : 12V
Rango de funcionamiento : 12 / 24V
Velocidad en vacío : 13500 RPM
Corriente en vacío : 0,2A
Velocidad a máxima eficiencia : 10710 RPM
Corriente a máxima eficiencia : 0,77A
Par de giro : 41,3g.cm
Potencia de salida : 4,54W
Par de parada : 200g.cm
Diámetro eje : 2,3mm
Sentido de giro : horario
Medidas : 32,5 x Ø27,5mm
Peso : 52grs

Motor: 12V 5W
Tensió nominal: 12V
Rang de funcionament: 12 / 24V
Velocitat en buit: 13500 RPM
Corrent en buit: 0,2A
Velocitat a màxima eficiència: 10710 RPM
Corrent a màxima eficiència: 0,77A
Parell de gir: 41,3g.cm
Potència de sortida: 4,54W
Parell de parada: 200g.cm
Diàmetre eix: 2,3mm
Sentit de gir: horari
Mesures: 32,5 x Ø27,5mm
Pes: 52grs

This engine is ideal for model kits and robotics.
Ce moteur est idéal pour les maquettes et la robotique.
Este motor es ideal para maquetas y robótica.
Aquest motor és ideal per a maquetes i robòtica.



Cebekit[®] is a registered
trademark of the Fadisel group